

Beschreibung zum Testprogramm für Bandgeräte (1404L)

Das Programm kann außer in den 2. Kernspeicher nach beliebiger Adresse eingelesen werden.

Ab der Adresse 1000 werden zunächst auf jedes Band 10 Blöcke geschrieben. Die Blockanzahl ist variabel und kann durch eine beliebige andere Zahl ersetzt werden. (Rotumränderte Zahl auf dem Protokoll!)

Nach dem Schreiben werden die Bänder an den Anfang zurückgespult und nun werden alle geschriebenen Blöcke eines jeden Bandes nach 2000 gelesen.

Falls nun Sch.-Spr. gedrückt ist, wird nur der Programmteil "Lesen" wiederholt, sonst wird an den Anfang des Programms gesprungen und damit vor dem Lesen auch geschrieben.

Das Programm läuft zyklisch und muß von Hand gestoppt werden.

Testprogramm für Bandgeräte (1, 2, 3)

0000191
5020050
0000056
5025050
0000056
5026050
0000056
0001193e
1000052
5020050
1000052
5025050
1000052
5026050
0010198
9991912
3018021
3019021
3019021
0000965
5100050
5020050
5100050
5025050
5100050
0001195e
2000053
5020050
2000053
5026050
2000053
5025050
0000198
9991912
0010191
5026050
9983901
9962910
9999999
9999999

Bd. 1
Rücksp. m. Löschen
Bd. 2
3

1 Block Schreiben: Bd. 3
auf Bd. 1

" " 2

Spr. wenn + 10 Blöcke geschr.

Bd. 3 auf Anfang?

Bd. 1 " "

Bd. 2 " "

1 Block lesen von:
Bd. 2
Bd. 1

Bd. 3

~~Bd. 2~~

Spr. wenn + 10 Blöcke gelesen

Spr. w. Schspr. EIN → nur LESEN

Spr. unbedingt: SCHREIBEN + LESEN