

Zehner - Tastatur in Zusammenarbeit mit BDF und SSTG

A

Die Zehner-Tastatur dient dem Einschreiben von Ziffern in den Akkumulator und dem Wechsel des Akkumulator-Vorzeichens im Vz-Rechenwerk.

Mit den Ta A' bzw. Ta A kann wahlweise ein 7- bzw. 14-stelliges Einschreiben vorgenommen werden. Jede getastete Ziffer wird bei Stelle A6 bzw. A13 eingeschrieben und schiebt den gesamten Inhalt von A' bzw. A vorher um 1 Stelle nach links.

B

Grundsätzliche Bedingungen für die Funktion:

- 1) Schloßdrucktaste "ein", damit Relais G angezogen.
- 2) Maschine "Stop", damit Relais X angezogen.
- 3) Ta A im BDF betätigt.

C

Drucktaste A': 7-stelliges Einschreiben

A'^I schaltet U2 von x^{III1} her über A^{II} (BDF) und A^I an Relais A7.
Rel. A7 zieht an und hält sich selbst.

A'^{II} unterbricht Ansteuerung für Relais A14

D

Drucktaste A: 14-stelliges Einschreiben

A^I unterbricht Ansteuerung für Relais A7

A^{II} schaltet U2 von x^{III1} her über A^{II} (BDF) und A'^{II} an Relais A14.

Relais A14 zieht an und hält sich selbst.

Drucktasten 0-9: Ziffern-Einschreiben

E

ta 0^I -- 9^I schalten U2 durch von a7^{II1} oder a14^{III1} an Rel. Sh

ta 0^{II} -- 9^{II} schalten U0 von sz^{I1} durch zum Fremdsetzen von Register A' oder Aim (5) - Code an WA 1-05
(RWG 5603, 311 Z1b...5b)

F

Diese Unterlage ist unser Eigentum. Jede Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen ist strafbar, verpflichtet zu Schadensersatz und wird gerichtlich verfolgt. (Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen Unlauteren Wettbewerb, 8GB). Alle Rechte für den Fall der Patentverletzung (§ 7 Abs. 1 P. G.) oder der GMI-Eintragung (§ 5 Abs. 4 GMG) vorbehalten.

SEL 840/4 20-80

				Freimaßtoleranzen	Maßstab	ZT 5801 Zehner - Tastatur
				Gez.		
						Blatt
Ausg.	Tag	Mitteilung	Bearbeiter			Gepr.
2	1.8.61	NIF 390-1	Friedrich	Jepura	LSYO	1...2

A

Drucktaste + :

ta (+)^I

Vorzeichen-Wechsel auf "+".

setzt im VOR 1-03 (RWG 5603, 400V5a)
Vorzeichen-FF A durch Kondensator-Entladung.

B

Drucktaste - :

ta (-)^I

Vorzeichen-Wechsel auf " - ".

setzt im VOR 1-03 (RWG 5603, 400V6a) Vorzeichen-
FF A durch Kondensator-Entladung

C

D

E

F

Diese Unterlage ist unser Eigentum. Jede Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen ist strafbar, verpflichtet zu Schadensersatz und wird gerichtlich verfolgt. (Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb, BGB). Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung (§7 Abs. 1 P. G.) oder der GM-Eintragung (§5 Abs. 4 GMG) vorbehalten

					Freimaßtoleranzen	Maßstab	ZT 5801	
					Gez.		Zehner - Tastatur	
					 STANDARD ELEKTRIK LORENZ		Blatt	
a	18.61	MF 390-1	Fühlich	LSYD			3262 - 343 - 1	
Ausg.	Tag	Mitteilung	Bearbeiter	Gepr.	Normg. Ges.			

SEL 840/4 20-80