

α - Interpretation
 am Druckerplatz und Zeilendrucker

Bemerkung: Am Zeilendrucker muß von den Codekombinationen der 63 Druckzeichen eine zur sog. Zwischenraumdefinition benützt werden (Steckung an Stecktafel). Meist wird die α -Kombination 26 (Drucktype \mathcal{Z}) benützt. Tritt diese Kombination im α -Text auf, so wird nicht die betr. Type angeschlagen, sondern Zwischenraum gegeben.

Ziffern paar	Veranlaßt Ausschreiben von Ziffern, Zeichen, Buchstaben oder Steuersignalen (Kennzeichnung (S)) an	
	Druckerplatz	Zeilendrucker
00	0	0
01	1	1
02	2	2
03	3	3
04	4	4
05	5	5
06	6	6
07	7	7
08	8	8
09	9	9
10	=	=
11	+	+
12	:	:
13	' (Apostroph)	' (Apostroph)
14	((
15))
16	Zwischenraum (S)	Leeroperation
17	[[
18]]
19	;	;

Ziffern paar	Veranlaßt Ausschreiben von Ziffern, Zeichen, Buchstaben oder Steuersignalen (S) an			
	Druckerplatz	Zeilendrucker		
20	10	☐		
21	/	/		
22	,	,		
23	.	.		
24	*	*		
25	} Zwischenraum (S)	%		
26		&		
27	☒	#		
28	}	ö		
29		Zwischenraum (S)		
30	}	Zwischenraum (S)		
31		?		
32		Zwischenraum (S)		
33		<		
34		>		
35		◊		
36		→		
37				
38		x		
39		Zwischenraum (S)		
40	- (Minus, Bindestrich)	- (Minus, Bindestrich)		
41	Zeilentransport (S)	Zeilenvorschub (S)		
42	Wagenrücklauf (S)	Erregung der Buchse WR (S)		
43	} Leeroperation	} Leeroperation		
44			.	
45			.	
46			.	
49	.	.		
50	} Leeroperation	Tab.wort (S), wenn auf Platz n_2n_3 , sonst Leeroperation		
51		<u>Störung</u> (!), wenn auf Platz n_2n_3 , sonst Leeroperation		
52		Endewort (S), wenn auf Platz n_2n_3 , sonst Leeroperation		
53		} Leeroperation	} Leeroperation	
54				.
55				.
56				.
59	.	.		

Ziffernpaar	Veranlaßt Ausschreiben von Ziffern, Zeichen, Buchstaben oder Steuersignalen (Kennzeichnung (S)) an	
	Druckerplatz	Zeilendrucker
60	a	A
61	Zwischenraum (S)	Leeroperation
62	b	B
63	c	C
64	d	D
65	e	E
66	f	F
67	g	G
68	h	H
69	i	I
70	j	J
71	k	K
72	l	L
73	m	M
74	n	N
75	o	O
76	Zwischenraum (S)	Leeroperation
77	p	P
78	q	Q
79	r	R
80	s	S
81	Zwischenraum (S)	Zwischenraum (S)
82	t	T
83	u	U
84	Zwischenraum (S)	Leeroperation
85	v	V
86	w	W
87	x	X
88	y	Y
89	z	Z
90	} Leeroperation	} Leeroperation
.		
.		
.		
.		
98	} z	}
99		