

Hersteller: Janson

ZUSE Z 31/5

Datum: Juni 1964

Sachgebiet 2.4

---

Umwandlungsprogramm: Programmspeicherprogramm in  
Schnellspeicherprogramm (PS → SS)

Code: ziffernverschlüsselt relativ

Speicherbedarf: 0r - 119 r

Startadresse: 14 r

Parameter: 0 r = Anfangsadresse des Programmspeicherprogrammes  
1 r = Endadresse des Programmspeicherprogrammes  
Das Programmspeicherprogramm wird im Schnellspeicher  
vorausgesetzt  
2 r = Anfangsadresse des Aussprungbereiches  
3 r = Endadresse des Aussprungbereiches

Das Programm wandeltein Programmspeicherprogramm in Schnell-  
speicherfassung um.

Die Enday/dresse des umgewandelten Programmes steht in der  
Speicherzelle 1008.

Am Ende stoppt das Programm mit zoe 14 r.



1200 1400  
1201 1400  
1202 1401  
1203 1402  
1204 teaa0aaaaaaaa  
1205 teaaaaa2aaaa  
1206 101111  
1207 ()  
1208 (j1ne)av1.e1111  
1209 (ne)arv1.e1111  
1210 e1  
1211 1000000000  
1212 6000000  
1213 Kaese  
1214 b1200  
1215 zx  
1216 t1009  
1217 fe1219  
1218 e1235  
1219 b1202  
1220 zx  
1221 t1008  
1222 e5  
1223 byx9#1  
1224 ullci1.6  
1225 (nu)e1235  
1226 atn1.3  
1227 e1239  
1228 j1.  
1229 e1239  
1230 e1235  
1231 e1235  
1232 e1239  
1233 e1239  
1234 e1239  
1235 b1009  
1236 k1201  
1237 (gr)e1223  
1238 zoe1214  
1239 krj2.y1204  
1240 (ng)n2.  
1241 kn3.y1205  
1242 (ng)e1235  
1243 bc1000  
1244 st1j4.g1009  
1245 (w1z)trrz1.8  
1246 (2z)stc8  
1247 (20)e1252  
1248 v2  
1249 (2z)v2



1250 (2z)e1252  
1251 j3.v2  
1252 (ng)e1319  
1253 tlln5.7  
1254 (10)e1261  
1255 atc7  
1256 (1z)z1.  
1257 (10)n4.  
1258 acy5  
1259 aty7  
1260 (10)j5.  
1261 (10j2)e1310  
1262 umc900  
1263 (j3)u1206  
1264 (n4)u1206  
1265 (1z)umc9  
1266 trr7  
1267 (2z)umc9  
1268 rri2.8  
1269 (w2z)rrv2  
1270 urrc1  
1271 arr1203  
1272 kcx8+2  
1273 (gr)zofe1219  
1274 (j1)sy1207  
1275 umcy9999  
1276 bg1009  
1277 s6  
1278 acyx8+1  
1279 tyg1009  
1280 a1207  
1281 t6  
1282 (j2)e1313  
1283 s6  
1284 tyx8#1  
1285 a1210  
1286 (j2)e1292  
1287 (n5)e1295  
1288 ac4  
1289 tx8#1  
1290 e1235  
1291 e1220  
1292 uzxy1211  
1293 (j3)a6  
1294 e1289  
1295 stc7  
1296 acg6  
1297 (j3)e1300  
1298 (j1)e1308  
1299 e1289



1300 (1z)e1302  
1301 scg6  
1302 uy1211  
1303 a6  
1304 a1212  
1305 e1298  
1306 Kaese  
1307 Kaese  
1308 (1z)zog1009  
1309 e1289  
1310 (20)e1235  
1311 (j3)e1235  
1312 e1266  
1313 (j1)sy1207  
1314 (j3)uy1208  
1315 (n4)e1317  
1316 uy1209  
1317 umcy9999  
1318 e1283  
1319 e1235